

## EN54C-10A28

10A Netzteil für Brandmeldeanlagen

7500311



- 2x28 Ah Netzteil für Brandmeldeanlagen
- EN-54-4 sowie EN12101-10 zertifiziert
- 8,8A Dauerbetrieb / 10A Spitzenlast
- LED-Anzeige
- 3 Jahre Garantie

## TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	Pulsar
Farbe	rot (RAL 3001)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +75 °C
Gewicht	4200 g (ohne Akku)
Sabotageschutz	Öffnen, Abriss
Gehäuse	Stahlblech DC01 0,7 mm
Ausgangsspannung	27,6 V DC Leerlaufspannung
Akkukapazität	2x 28 Ah
Ausgänge	Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung
Nennspannung	24 V DC
Abmessungen B x H x T	420 x 407 x 178 mm
Anzeige	LED-Anzeige
Leistung Netzteil	8,8 A/ 10,0 A bei 27,6 V DC
Geeignet für	alle Brandmeldesysteme
Zertifikate	EN-54-4 / EN12101-10

Das akkugepufferte, abschließbare Netzteil EN54C-10A28 ist speziell für Brandmeldesysteme nach EN-54 konzipiert und verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das EN54C-10A28 kann für jedes Brandmeldesystem gemäß EN-54-4 sowie EN12101-10 eingesetzt werden. Die übersichtliche LED-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems. Das Netzgerät ist mit zwei unabhängigen, gesicherten Ausgängen AUX1 und AUX2 ausgestattet, beide mit einer Leerlaufspannung von 27,6V DC.

- **8,8A / 27,6VDC** - für Dauerbetrieb –  $I_{max}$  a
- **10,0A / 27,6VDC** - für Kurzzeitbetrieb –  $I_{max}$  b (5min)

Das EN54C-5A28 wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für einen übersichtlichen Anschluss der Geräte.