


PERFECTA-IP 32 WRL SET

Gefahrenmeldezentrale

2010634



- Datenübertragung via Ethernet
- Fernwartung, Fernabfrage und fernsteuerbar
- 433 MHz Funk-Transceiver integriert
- 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi
- 8 verdrahtete Linien auf der Hauptplatine
- max. 32 Linien und 16 Ausgänge möglich

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|-----------------------|---|
| Brand | SATEL |
| Spannungsversorgung | 18 V AC |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Abmessungen | 160 x 68 mm (Platine) |
| Gewicht | 105 g (Platine) |
| Ereignisspeicher | 3584 Meldungen |
| Frequenz | 433 MHz (unidirektional, bidirektional) |
| Scharfschaltbereiche | 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi |
| Ruhestromaufnahme | 80 µA |
| Meldelinien | 8 auf der Hauptplatine (max. 32, verdr./Funk wählbar) |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 93 ±3% |
| Stromaufnahme | max 220 mA |
| Geeignet für | Wohnung, Büro, kleine Gewerbebetriebe |
| Bedienteile | bis 4 Bedienteile (Funk oder Draht) |
| Funk-Protokoll | Micra |
| Timer | bis zu 8 |
| Entspricht den Normen | EN-50131 Grade 2 |
| Ausgänge | 4 (2x 12V, 2x OC 25mA) erweiterbar auf 16 |
| Akkukapazität | 7 Ah (nicht im Lieferumfang) |
| Protokolle | SATEL, SIA-IP DC-09 |

Das PERFECTA-IP 32 WRL SET ist ein einfach zu bedienendes und zu installierendes Hybrid-Sicherheitssystem für gehobene Ansprüche mit Funk- und Drahtkomponenten. Alle modernen Kommunikationswege wie App, Fernwartung und Aufschaltung werden über Ethernet realisiert und lassen keine Wünsche offen. Einfache Installation und Bedienung spiegeln sich sowohl in der Einrichtungssoftware Perfecta-Soft, als auch in der kostenlosen App und dem durchdachten Hardware-Design wieder.

Das PERFECTA-IP 32 WRL SET besteht aus der Zentralenplatine, einem Transformator 40VA und dem Gehäuse OPU-4P.

Die PERFECTA-Sets entsprechen den Normen EN 50131-1 Grade 2, EN50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 und EN 50130-5 Klasse II.