

ARF-200

Funk-Signaltester

2332190



- Pegelanzeige zur Reichweiten- und Empfangsmessung
- Test der Funkkommunikation und der Übertragungssicherheit
- LEDs zur Anzeige des Funksignalpegels
- verschiedene Betriebsmodi für einfache Handhabung

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	Lithium-Polymer-Akku 3,7 V / 600 mAh
Betriebstemperatur	0°C bis +55°C
Gewicht	104 g
Abmessungen B x H x T	68 x 194 x 32 mm
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Funk-Protokoll	ABAX2, ABAX
Funkreichweite	bis 2000 m (ABAX2 Idealbedingungen); bis 500 m (ABAX)
Geeignet für	ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270
Anschluss	Micro USB Typ B

Der Funksignaltester ARF-200 ist ein unverzichtbares Werkzeug bei der Planung eines ABAX2-Funksystems. Es erfolgt eine Signalprüfung zwischen dem Funkbasismodul ACU-220 / ACU-280 und den angeschlossenen Funkmeldern. Damit wird eine Fehlersuche sowie das Festlegen des richtigen Montageortes für die drahtlosen Melder des ABAX2-Systems erheblich erleichtert. Ebenso kann bei Anlagen mit mehreren ACU-220 / ACU-280 der jeweils optimale Standort für die Transceiver und Melder bereits im Vorfeld festgelegt werden. Der Tester belegt eine Meldelinie als Funkkomponente im Funkbasismodul. Er verfügt über eine eingebaute Lithium-Polymer-Batterie, welche über Micro USB-Buchse (5 VDC) aufgeladen wird.