



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster und Türöffner-Relais
- integrierter Proximity-Leser
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche
- Zutrittskontrollfunktionen möglich
- Eingang zur Kontrolle des Türzustands
- Abriss- und Öffnungsüberwachung

## TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC ( $\pm 15\%$ )
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Gewicht	400 g
Stromaufnahme	80 mA
Abmessungen B x H x T	47 x 158 x 24 mm
Geeignet für	INTEGRA-Serie
Max. Spannung	24 V Schaltspannung des Relais
Max. Schaltstrom	2 A
Kabellänge	ca. 3 Meter

Die Multifunktionstastaturen INT-SCR-BL werden mit den Alarmzentralen der INTEGRA-Serie eingesetzt. Sie können als Bereichstastatur und zur Zutrittskontrolle genutzt werden. Die INT-SCR-BL verfügen über einen integrierten Proximity-Leser und dienen zur Scharf-/ Unscharfschaltung eines einzelnen Bereichs und können mit einer Ein- und/oder Ausgangsverzögerung programmiert werden.

Mit den Tastaturen INT-SCR-BL können die Funktionen einer Zutrittskontrolle realisiert, elektromagnetische Türschlösser gesteuert und der Benutzer-Code geändert werden. Die Tastaturen identifizieren die Benutzer IMMER nach ihrem Kennwort. Das witterfeste Gehäuse der INT-SCR-BL ermöglicht die Montage im Außenbereich. Über die Tastaturen sind sowohl eine Klingelfunktion als auch Auslösungen von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen möglich.

**Hinweis:** das INT-SCR wird am Erweiterungsbus installiert