

SP-6500R

Kombisignalgeber Außenbereich

2090061



- einstellbare Lautstärke (bis 120 dB)
- optionale Notstrombatterie 12V 2,3Ah
- Außenabdeckung mit Scharnieren, wechselbarer Deckelanschlag
- eingebaute Wasserwaage für einfache Montage
- Innenabdeckung aus Metall

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|-----------------------|---|
| Brand | SATEL |
| Spannungsversorgung | 12 V DC |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Gewicht | 1160 g |
| Lautstärke | bis 120 dB in 1 Meter (einstellbar) |
| Stromaufnahme | 30 mA Ruhe, 150 mA Signal, 600 mA Akkuladen |
| Abmessungen B x H x T | 230 x 230 x 65 mm |
| Akkukapazität | 12V 2,3 Ah (nicht im Lieferumfang) |

Der Kombisignalgeber SP-6500R für den Außenbereich ist ideal für jede Art von Gefahrenmeldesysteme. Die Installation geht dank weit zu öffnender Frontabdeckung und integrierten Wasserwaagen leicht von der Hand. Das vollhermetische Gehäuse, die leistungsstarke Sirene (bis 120 dBa in 1m) und die moderne LED-Technik sowie der Betrieb mit optionalem Notstromakku machen den SP-6500R zum echten Universal-Signalgeber. Der SP-6005R ist doppelt sabotageüberwacht (gegen Öffnen und Abriss) und durch die zusätzliche Innenabdeckung aus Metall äußerst robust. Die Lautstärke ist einstellbar, ebenso kann zwischen vier verschiedenen Melodien gewählt werden. Status-LEDs sowie übersichtliche Klemmleisten und Steckbrücken erleichtern dem Installateur die Arbeit.