

ACCO-SCR BG

Codetastatur mit Kartenleser

2190355



TECHNISCHES DATENBLATT



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster
- integrierter Proximity-Leser
- LEDs zur Zustandsanzeige für Tür und Modul
- Identifikation mit Transponder und/oder Passwordeingabe
- Relais zur Steuerung von elektromagnetischen Türschlössern und Schalteinrichtungen
- Anschlußkabel
- Sabotagekontakt

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Gewicht	0.35
Geeignet für	ACCO-Zutrittskontrolle
Max. Spannung	24 V Schaltspannung des Relais
Max. Schaltstrom	2 A
Stromaufnahme	80 mA
Abmessungen B x H x T	47 x 158 x 24 mm
Anschlusskabel	ca. 4 m Kabellänge

Die Multifunktionstastatur ACCO-SCR BG ist kompatibel zu der Zutrittskontrolle der ACCO-Serie und verfügt über einen integrierten Kartenleser für 125 KHz Transponder. Die Tastatur ist vollvergossen und kann im Außenbereich eingesetzt werden. Integrierte LEDS zur Zustandsanzeige und Türüberwachung sowie ein Summer und Klingeltaster machen den ACCO-SCR BG zur universell einsetzbaren Tastatur für das ACCO-Zutrittskontrollsystem. Durch die einfache Handhabung ist es auch die ideale Tastatur für die Zeiterfassung oder schnelle Bedienung mit vielen Nutzern.