

ASW-200 F-W

Funk-Steckdoseneinsatz (SCHUKO)

2332103



- **ABAX2 + BE WAVE Smart Plug F**
- Steuerung von elektrischen Geräten bis zu 2300 W
- AES-verschlüsselte 4-Band-Übertragung
- automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Firmwareaktualisierung und Konfiguration per Fernzugriff
- LED-Anzeige zur Signalisierung von Stromaufnahme oder Störung

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Leistungsaufnahme	Standby: 1 W
Spannungsversorgung	230 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	60 g
Funk-Protokoll	ABAX, ABAX2, BE WAVE
Leistung	unterstützt Geräte bis zu 2300 W
Geeignet für	ABAX2-Funksysteme
Umgebungsfeuchtigkeit	max. 93±3%
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Verschlüsselung	AES
Abmessungen D x L	ø45 x 70 mm

ASW-200 F-W ist ein intelligenter Steckdoseneinsatz, um angeschlossene Geräte per Fernzugriff ein- und auszuschalten. Der Stecker ist für den Betrieb im Rahmen des bidirektionalen ABAX2-Funksystems vorgesehen.

ASW-200 F-W wird unterstützt durch Funkbasismodul [ACU-220](#) oder [ACU-280](#) sowie dem Repeater [ARU-200](#).

ASW-200 F-W ist kompatibel zu **BeWave**

ASW-200 F-W ist auch in der Variante mit dem Steckdosen-Typ **E** (EURO) erhältlich.