

## B-3CM

10x Einbau-Magnetkontakt

2110345



- sehr robust
- stirnseitige Montage
- Meldertyp NC (Öffner)
- verdeckte Einbauinstallation
- 10 Stück

### TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Farbe	messing
Material	Ruthenium (Kontaktmaterial)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Gewicht	6 g
Anschlusskabel	45 cm
Schaltleistung	max. 20 V DC
Abmessungen D x L	8mm x 26mm
Schaltabstand	20 mm

Der B-3CM ist ein Einbau-Magnetkontakt im Metallgehäuse zur Überwachung von Türen, Fenstern usw. Die unsichtbare Montage von Kontakt und Magnet sowie das robuste Metallgehäuse machen den B-3CM zum echten Allrounder. Der B-3CM hat einen Schaltabstand von 20mm. Die benötigte Bohrung für Reed und Magnet ist 8mm.

Verpackungseinheit: 10 Stück