

## DCDC15H

Impulswandler 1,5A



- stabilisierte 12VDC-Spannung
- Kurzschluss- und Überlastsicherung
- kompakt und wetterfest
- 18-40VDC Eingangsspannung

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Brand                 | Pulsar                     |
| Material              | Stahlblech                 |
| Schutzklassen         | IP67                       |
| Spannungsversorgung   | 18- 40 V DC                |
| Betriebstemperatur    | -20 °C bis +60 °C          |
| Gewicht               | 135 g                      |
| Abmessungen B x H x T | 50 x 48 x 25 mm            |
| Ausgangsstrom         | 1,5 A @ 30° C/ 1 A @ 40° C |
| Ausgänge              | 12 V DC/ 1,5 A             |
| Leistung              | max. 18 W                  |

Der Konverter DCDC15H ist ideal für alle Anwendungen, bei denen eine stabilisierte 12VDC-Spannung benötigt wird. Der DCDC15H hat eine Ausgangsleistung von 1,5A, die Primär- und Sekundärseite sind galvanisch getrennt. Zudem verfügt der Konverter über einen Kurzschluss- und Überlastschutz und ist eingangsseitig gegen Verpolung gesichert.