

ECO1000BREL-12L

Relaissockel 12V Speichernd

3140078

Honeywell



- Sockel mit 4-Draht Anschluss für ECO-Brandmelder
- Alarmspeicher mit **manueller** Rücksetzung
- Relais mit Wechslerkontakt

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	Honeywell
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Gewicht	42 g
Anzahl der Anschlüsse	vier
Geeignet für	alle Melder der ECO-Serie
Abmessungen D x H	102 x 22 mm

Der Meldersockel ECO1000BREL-12L dient zur Deckenbefestigung aller ECO-Melder. Er verfügt über ein eingebautes Relais mit Wechslerkontakt. Damit wird der Anschluss an die Gefahrenmeldezentralen INTEGRA, VERSA oder eine andere Alarmzentrale realisiert.

Der Meldersockel verfügt über einen integrierten Alarmspeicher mit manueller Rücksetzung durch Trennung der Versorgungsspannung.