

EN54C-LB8

8-Kanal Sicherungsmodul

7500492



- 8-Kanal Sicherungsmodul für Brandnetzteile
- unabhängige Schmelzsicherungen
- EN54-zertifiziert
- komplett mit Montagematerial

Brand	Pulsar
Spannungsversorgung	20 - 30 V DC
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Gewicht	80 g
Zubehör im Lieferumfang	Montagematerial
Abmessungen B x H x T	150 x 52x 32 mm
Stromaufnahme	43 bis 73mA @ U _{in} =20 ÷30 VDC
Ausgänge	8 x 0,5 A
Störausgang	Relais und OC-Ausgang
Besonderheiten	Status-LEDs

Das EN54C-LB8 ist ein 8-Kanal Sicherungsmodul für die EN54-C-Serie der Brandmeldernetzteile. Es verfügt über vier getrennt abgesicherte Ausgänge zur Ansteuerung von beispielsweise Rauchabzugklappen, Sirenen und vielem mehr. Zur Kurzschlussicherung dient je eine Schmelzsicherung pro Kanal. Mit dem EN54C-LB8 schützen Sie das Netzteil vor Beschädigungen im Falle einer elektrischen Störung in den Lastkreisen.