

HPSG3-12V10A-E-LCD

Puffernetzteil mit LCD-Anzeige

7515865



- universelles 12VDC 10A Puffernetzteil
- einsetzbar für Grade-1 bis Grade-3 Installationen
- Akkukapazität bis 65Ah
- LCD-Anzeige
- wählbarer Akkuladestrom

Brand	Pulsar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Gewicht	11800 g (ohne Akku)
EN 50131 Zertifizierung	Grade 3
Nennspannung	12 V DC
Ausgänge	Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung
Leistung Netzteil	max. 10 A (umschaltbar)
Anzeige	LCD-Display
Abmessungen B x H x T	414x407x190 mm
Akkukapazität	bis 65 Ah
Ausgangsspannung	13,8 V DC
Sabotageschutz	Öffnen, Abriss
Geeignet für	universell einsetzbar

Das akkugepufferte Netzteil HPSG3-12V10A-E-LCD verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das Netzteil kann für jede Installation vom Hausalarmsystem bis zu GRADE-3 Installationen eingesetzt werden. Die LCD-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems.

Das HPSG3-12V10A-E-LCD wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für einen übersichtlichen Anschluss der Geräte.

Optional kann das HPSG3-12V10A-E-LCD über Ethernet und RS485 vernetzt und ferngewartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.