

HPSG3-12V5A-C-LCD

Puffernetzteil mit LCD-Anzeige

7515855



- universelles 12VDC 5A Puffernetzteil
- einsetzbar für Grade-1 bis Grade-3 Installationen
- Akkukapazität bis 17Ah
- LCD-Anzeige
- wählbarer Akkuladestrom

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	Pulsar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Gewicht	6900 g (ohne Akku)
EN 50131 Zertifizierung	Grade 3
Nennspannung	12 V DC
Ausgänge	Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung
Leistung Netzteil	max. 5,5 A (umschaltbar)
Anzeige	LCD-Display
Abmessungen B x H x T	314x408x110 mm
Akkukapazität	bis 17 Ah
Ausgangsspannung	13,8 V DC
Sabotageschutz	Öffnen, Abriss
Geeignet für	universell einsetzbar

Das akkugepufferte Netzteil HPSG3-12V5A-C-LCD verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das Netzteil kann für jede Installation vom Hausalarmsystem bis zu GRADE-3 Installationen eingesetzt werden. Die LCD-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems.

Das HPSG3-12V5A-C-LCD wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für einen übersichtlichen Anschluss der Geräte.

Optional kann das HPSG3-12V5A-C-LCD über Ethernet und RS485 vernetzt und ferngewartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.