

INT-KSG2R SCHWARZ

Sensor-Bedienteil

2020230



- große, komfortable Sensor-Tastatur
- grafisches LCD-Display mit hohem Kontrast
- Hintergrundbeleuchtung für Display und Tastatur
- zusätzliches Menü und individuell definierbare Schnellzugriffsfunktionen
- MAKRO-Funktionen zur Ausführung einer Bedien-Sequenz mit einem Tastendruck
- erhältlich in weiß und in schwarz
- Kompatibel mit INTEGRA / PLUS sowie PERFECTA 64 M

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Farbe	Schwarz
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	224 g
Ruhestromaufnahme	135 mA
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Umgebungsfeuchtigkeit	93 $\pm 3\%$
Geeignet für	INTEGRA, INTEGRA Plus, PERFECTA-64 M
EN 50131 Zertifizierung	Grade 2 (eingereicht)
Stromaufnahme	max 155 mA
Abmessungen B x H x T	132 x 129 x 17 mm

Mit den INT-KSG2R-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA und INTEGRA PLUS-Reihe bedient und gesteuert werden. Die hochmodernen, gut lesbaren Sensorbedienteile geben dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Durch die flache Bauform und das gefällige Design fügen sich die INT-KSG2R-Bedienteile perfekt in moderne Wohnumgebungen ein.

Zusätzlich zu der Bedienung und Auswertung, ermöglichen die INT-KSG2R die Verwendung von Makros, also das Starten von programmierten Funktionsabfolgen. So können mit einem einzelnen Tastendruck komplexe Funktionen und Abläufe ausgeführt werden. **Durch individuell einstellbare Informationsbereiche können die INT-KSG2R perfekt an die Bedürfnisse angepasst werden.**

In Verbindung mit INTEGRA Zentralen stehen zwei programmierbare konventionelle Meldelinien zur Verfügung. Der integrierte Kartenleser (Mifare) wird in der Zukunft von INTEGRA und INTEGRA PLUS Zentralen unterstützt.

Außerdem sind die INT-KSG2R mit der Zentrale PERFECTA-64 M kompatibel.