

# MPB-300

Funk-Paniktaster

2330338



- Auslösen eines Überfallalarms oder Hilferufs
- verschlüsselte Funkübertragungen im 433 MHz Frequenzband
- Sabotageschutz vor Öffnung und Abreißen

Brand	SATEL
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	97 x 29 mm (D x L)
Gewicht	73 g
Funk-Frequenz	433,05 ÷ 434,79 MHz
Geeignet für	PERFECTA-Funkssysteme
Stromaufnahme	max. 11 mA
Batterietyp	1x CR14250 - 3V
Umgebungsfeuchtigkeit	max. 93±3%
Funkreichweite	bis zu 300 – 600 m je nach Empfänger
Ruhestromaufnahme	12 µA

**MPB-300** ist ein Funk-Überfalltaster, der zum Auslösen eines Überfallalarms oder zum Hilferuf dient. Der Taster kann auch zur Steuerung des Betriebs verschiedener Geräte (z.B. Geräte des Automations- oder Zutrittskontrollsysteams) verwendet werden.

**MPB-300** wird unterstützt durch:

- Alarmzentralen **PERFECTA** (WRL Modelle)
- Funkbasismodule **VERSA-MCU** und **MTX-300**
- Alarmodul **MICRA** (Firmwareversion 2.02 oder höher)
- Funksteuerungen **RK-1K** / **RK-2K** / **RK-4K** / **RK-4K SMA** (nur im Handsender-Modus)